TXA025

Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX, 20kLux

Architektur

Bussystem	Bussystem EIB
Montageart	DIN-Schiene

Funktion

- für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen

Kontrollen und Indikatoren

- Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion
- mit Programmiertaste und roter Programmier-LED

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 32 V DC
Systemspannung	30V DC über Bus

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	6

Leitungslänge

Max. Länge der Verbindung zwischen Dämmerungsschalter und Fotozelle	100m

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,3 W

Werkstoff

Farbe	steingrau

Abmessungen

Breite Reiheneinbaugerät (REG)	2 TE
max. Abstand für Sondenanschluss	100 m

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	2 / 20000 Lux
Messbereich Helligkeit, linear	2 20000 lx

LED Steuerung

LED	mit 2 Status-LEDs

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm²
Anschlussart	Schraubtechnik

- mit integriertem Busankoppler
- mit Schraubklemmen
- Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system, easy

- Helligkeit über Potenziometer veränderbar

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1

- sechs Helligkeitsgrenzwerte zur unabhängigen Ansteuerung von Schaltkanälen

Sicherheit

Schutzart	IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0 45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX

Hinweis

Hinweistext	Doppelt geschirmtes Kabel zum Anschluss des Helligkeitssensors AP oder zur Verlängerung der Anschlussleitung des Helligkeitssensors EB verwenden.