



## Aufbaufühler für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

EEN003

### Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

### Leitungslänge

Max. Länge der Verbindung zwischen  
Dämmerungsschalter und Fozozelle 100m

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 41,3 mm  
Höhe installiertes Produkt 32 mm  
Länge 131,4 mm  
Breite installiertes Produkt 48 mm

### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 5 / 2000 Lux

### Montage

Montageart Aufputz

### Anschluss

Leiterquerschnitt 0,75 4 mm<sup>2</sup>

### Kabel

- Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 100 m

### Einstellungen

Einschaltverzögerung 60 s  
Ausschaltverzögerung 80 s

### Ausstattung

Fühlerart Helligkeitssensor

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP55
-----------	------

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-25 70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 70 °C

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie	Hauselektronik
-------------------	----------------

---