



## uniline Einspeiseelement 100A Polleiter mit langer Anschlussfahne

KJ86E

### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	50 kA
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	500 V
Frequenz	50 Hz

### Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

### Montage

Drehmoment	2,5Nm
------------	-------

### Anschluss

Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	6 / 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	4 / 25 mm <sup>2</sup>

### Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------