



uniline Einspeiseelement 100A Neutralleiter mit langer Anschlussfahne

KJ86F

Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	50 kA
Bemessungsbetriebsspannung U _e	500 V
Frequenz	50 Hz

Strom

Nennstrom	100 A
-----------	-------

Montage

Drehmoment	2,5Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	6 / 35 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	4 / 25 mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------