



## Helligkeitssensor Funk, Aufputz

EEN003W

### Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

### Energieversorgung

Versorgungsspannung	Nicht zutreffend
---------------------	------------------

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36,8 mm
Höhe installiertes Produkt	118 mm
Länge	48 mm
Breite installiertes Produkt	36,8 mm

### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich	0 / 2000 Lux
Messbereich Helligkeit	0 2000 lx

### Montage

Montageart	Aufputz
------------	---------

### Ausstattung

Fühlerart	Helligkeitssensor
Fühlerart	Näherungssensor / Infrarot Sensor / Helligkeitssensor

### Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 55 °C